

Automatyczny bezdotkowy podajnik ręczników papierowych w rolach MERIDA STELLA AUTOMATIC MAXI, stal polerowana

CSP503



10 lat gwarancji!

Automatyczny, bezdotkowy podajnik ręczników papierowych w roli zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:

MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:

E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po każdym pobraniu ręcznika

H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek ręcznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika

- w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysuwać przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika

DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:

S - brak opóźnienia

M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach

L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGHT - przełącznik długości wysuwanego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:

8 - listek o długości 20,5 cm

10 - listek o długości 25,5 cm

12 - listek o długości 30,5 cm

RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłonie do urządzenia w celu wysunięcia ręcznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:

S - odległość 8-9 cm do urządzenia

M - odległość 10-11 cm do urządzenia

L - odległość 12-13 cm do urządzenia

Podajnik ręczników zasilany jest 4 bateriami alkalicznymi R20, baterie dołączone lub zasilaczem sieciowym. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszkii elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu. W podajniku jest łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia. Podajnik ręczników zabezpieczony jest trwałym stalowym zamkiem bębnowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków podajnika ręczników są spawane i szlifowane. Urządzenie posiada niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej. Zamykany na kluczyk. Zachowanie gwarancji wymaga stosowania zasad czyszczenia i konserwacji opisanych w warunkach gwarancji (do pobrania) oraz stosowania ręczników MERIDA AUTOMATIC.

PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość 37,5 cm

R CZNIKI MERIDA AUTOMATIC

RAZ301

RAB310

RAE301

RAB309

PARAMETRY TECHNICZNE

szerokość	29 cm
głębokość	20 cm

RAN301

RAN302

RAB313

RAB302

RAB320

RAB312

RAB301